

1. U verwijdt het klepje aan de achter kant van de telefoon en zet de sim kaart in de sim houder. U stopt vervolgens de batterij in de batterij houder en laadt de telefoon 4 uur op met de adapter
2. Na 4 uur laden kunt u de telefoon aanzetten door de knop met het rode telefoontje 2 seconden ingedrukt te houden. De telefoon zal nu aangaan.
3. Aan de zijkant van de telefoon zit een schuif knopje wat u naar slotje open of slotje dicht kunt schuiven. Dit is voor de toetsen blokkering.
4. Voor dat de locatie van de telefoon kan worden opgevraagd dient u eerst de SOS nummers in te stellen. Alleen deze 4 SOS nummers kunnen de locatie van de telefoon opvragen. Ook werkt de meeluister optie alleen met de SOS nummers.
5. De SOS nummers moeten eerst als contactpersoon in de telefoon worden gezet. U kunt iemand toevoegen op de telefoon door in het menu (U komt in het menu door pijltje naar boven te drukken) naar "Phonebook" te gaan en hier op IK (het groene telefoontje) te drukken. Vervolgens drukt u op pijltje omlaag tot u bij "New contact" komt. Hier vervolgt u vervolgens de nummers toe.
6. Wanneer de SOS nummers in het telefoon boek zijn toegevoegd kunt u deze instellen als SOS door de volgende stappen te volgen. U drukt op: pijltje naar boven -> klikt net zolang op dit pijltje tot u bij SOS komt -> u drukt nu op het groenen telefoontje -> druk nogmaals op het groene telefoontje. U komt nu in het menu waar u de 4 nummers kunt selecteren uit het telefoonboek.
7. Wanneer de SOS nummers zijn ingesteld op de telefoon kunt u vanaf een van de SOS nummers de locatie opvragen door een sms te sturen naar de GPS telefoon met als inhoud: URL# of WHERE#. Wanneer u URL# gebruikt krijgt u een link terug die u door linkt naar Google Maps. Wanneer u WHERE# gebruikt krijgt u een lengte en breedte graad terug die u kunt invoeren in Google Maps.
8. Nadat de SOS nummers zijn ingesteld dient u nog het volgende smsje naar de GPS tracker toe te sturen: gprson,0#.
9. De datum en tijd kunt u op de telefoon veranderen in het menu bij "Settings" en vervolgens op "Phone Setup".
10. De telefoon heeft de optie om opnieuw te starten. Deze optie kunt u aan of uit zetten in het menu bij "Settings -> Phone Setup -> PoewerON/PowerOFF".